

Dokumentation: Custom Wallpapers

Vorwort

Das Modul Endgeräte Firmenlogo ersetzt bei der Modulaktivierung die im STARFACE Dateisystem liegenden Endgeräte-Hintergrundbilder, die die STARFACE im Rahmen der Provisionierung den Endgeräten zur Verfügung stellt. Das Modul legt zunächst Backups der ursprünglich vorhandenen Hintergrundbilder an, die bei Deaktivierung des Moduls wieder zurückgespielt werden.

Bitte beachten Sie, dass das Modul keine Provisionierung der Endgeräte auslöst und deren Konfiguration auch nicht verändert. Bei einem Neustart (oder Werksreset) der Endgeräte laden diese aktiv die Hintergrundbilder von der STARFACE herunter.

Sollte nach einem Neustart oder Werksreset das Hintergrundbild nicht auf dem Endgerät erscheinen, prüfen Sie bitte das Dateiformat und die Abmessungen der Grafik.



Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir als Hersteller für kostenlose Module keinen, über die vorliegende Dokumentation hinausgehenden, individuellen Support leisten.

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie im Bereich "Support / FAQ":


[Beschreibung](#) [Dokumentation](#) [Support / FAQ](#) [Changelog](#)

Konfiguration

1


Hintergrundbilder hochladen

Innerhalb der Modulkonfiguration Hintergrundgrafiken im angegebenen Format

hochladen und die Modul-Konfiguration über den Button  speichern **(WICHTIG!)**.
Die angelegte Modulinstanz ist nun konfiguriert.


2

Hintergrundbilder aktivieren

Anschließend den Button  drücken um die konfigurierten Hintergrundbilder in das Dateisystem der STARFACE zu übernehmen.
Hierdurch werden Backups der ursprünglichen Hintergrundbilder angelegt und diese dann durch die im Modul konfigurierten Bilder überschrieben.

3

Endgeräte neu provisionieren

Endgeräte neu starten oder den Button  drücken.
Hierdurch wird den Endgeräten eine Konfigurationsänderung mitgeteilt, woraufhin diese neu starten sollten (endgeräteabhängig; Endgeräte die die Einstellungen nicht automatisch übernehmen, müssen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden).



Wenn innerhalb der STARFACE eine Umleitung auf HTTPS aktiviert wurde, muß die Anlage zwingend mit einem vertrauenswürdigen Zertifikat einer öffentlichen CA ausgestattet werden, da die meisten Endgeräte den Download der Hintergrundlogos von der Vertrauenswürdigkeit des Webserver-Zertifikats abhängig machen.

Unterstützte Endgeräte

- Alcatel
 - Temporis IP600 / Temporis IP800
- Fanvil
 - X3
 - X4
 - X5S
 - X6
- Panasonic
 - KX-UT670 / KX-HDV330
- snom
 - 360 / 370
 - D785
- Tiptel
 - IP 284 / IP 286
 - 3120 / 3130
- Unify
 - OpenStage 40 / OpenStage 60 / OpenStage 80
- Yealink
 - T28
 - T32 / T38
 - T46 / T48 / T49

- T52 / T54 / T56 / T57 / T58
- EXP50
- CP960